

I. SPADEK NAPIĘCIA W LINII OŚWIETLENIA TERENU

Typ oprawy= **19W**
Napięcie Un= **230 V**
Ilość opraw na 1 fazę= **6 szt. (proj.)**

Nr oprawy przyjętej do obliczeń

P6

Parametry jednostkowe przewodów i kabli [Ω/km]									Obliczone charakterystyczne parametry techniczne			
Nr oprawy	typ przewodu lub kabla	przekrój S [mm2]	moc czynna P oprawy [W]	długość linii l. [m]	moc czynna P odcinka [W]	koduktywność γ [Sm/mm2]	napięcie międzyprzewod. [V]	spadek napięcia ΔU [%]				
ISTN.	YAKY 3,4,5x..	▼	25	480	370	575	33	230	0,9750			
1	YAKY 3,4,5x..	▼	25	19	54	95	33	230	0,0235			
2	YAKY 3,4,5x..	▼	25	19	26	76	33	230	0,0091			
3	YAKY 3,4,5x..	▼	25	19	48	57	33	230	0,0125			
4	YAKY 3,4,5x..	▼	25	19	37	38	33	230	0,0064			
5	YAKY 3,4,5x..	▼	25	19	38	19	33	230	0,0033			
	AsXS 3,4x..	▼	25			0	33	230	0,0000			
	AsXS 3,4x..	▼	25			0	33	230	0,0000			
	AsXS 3,4x..	▼	25			0	33	230	0,0000			
	AsXS 3,4x..	▼	25			0	33	230	0,0000			
	AsXS 3,4x..	▼	25			0	33	230	0,0000			
	AsXS 3,4x..	▼	25			0	33	230	0,0000			
	AsXS 3,4x..	▼	25			0	33	230	0,0000			
	AsXS 3,4x..	▼	25			0	33	230	0,0000			
	AsXS 3,4x..	▼	25			0	33	230	0,0000			
	AsXS 3,4x..	▼	25			0	33	230	0,0000			
	AsXS 3,4x..	▼	25			0	33	230	0,0000			
	AsXS 3,4x..	▼	25			0	33	230	0,0000			
	AsXS 3,4x..	▼	25			0	33	230	0,0000			
	AsXS 3,4x..	▼	25			0	33	230	0,0000			
do oprawy	YDY 2x..	▼	1,5	19	8	19	56	230	0,0068			
RAZEM									1,04	%		

UWAGA!
Spadek napięcia ΔU% jest mniejszy od dopuszczalnego

OGÓŁEM: 1,04 %