

		TYP ODBIORU						ZABEZPIECZENIE		TYP PRZEWODU L1, L2, L3,N						TYP PRZEWODU PE												
Relacja	Odbiór	Pi	kj	Pmax	cos	U	Ib	TYP	In	materiał	typ	przekrój	sposób	Id	ilosc	Id	przekrój	ilość	współcz.	Ib-In-Idd	Ib-In-Idd	hw<1,45Id	hw<1,45Id	delta U	długość	Ik"(1~)	Ik"(3~)	Skuteczność
-	-	kW			-	V	A	-	A	-	-	mm2	-	A	-	A	mm2	-	-	-	-	-	%	m	[A]	[A]		
Istn. Rozzd. Budynku -> SO	SO - Szafka oświetleniowa	2,20	1,00	2,2	0,93	400	3,4	wyl./circ.break.	25	Cu	PCV	6	D1	38	1	38	6	1	0,85	TAK	3,4<25<32,3	TAK	36,3<46,8	1,17	40	557,0	1,46	
SO -> Obwód nr 1	Oświetlenie	1,10	1,00	1,1	0,93	230	5,0	wyl./circ.break.	16	Cu	PCV	4	D1	37	1	37	4	1	1	TAK	5<16<37	TAK	23,2<53,7	2,18	55	218,0	-	
SO -> Obwód nr 2	Oświetlenie	1,10	1,00	1,1	0,93	230	5,0	wyl./circ.break.	16	Cu	PCV	4	D1	37	1	37	4	1	0,85	TAK	5<16<31,45	TAK	23,2<45,6	2,64	80	171,0	-	
Tytuł rysunku: Lista Kablowa																												
Projektant:	imię i nazwisko mgr inż. Robert Wysocki	nr uprawnień DOŚ/0292/PBE/21		data 04.2025																								
UWAGI																												
Obliczenia wykonano dla najmniej korzystnych przypadków																												