

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
NAZWA INWESTYCJI:	Remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI:	Warszawa ul. Prymasa Tysiąclecia 85 m 14
NAZWA INWESTORA:	Miasto Stołeczne Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
ADRES INWESTORA:	ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa
BRANŻE:	Instalacji elektrycznych
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
Instalacji elektrycznych	Tomasz Kruszewski inspektor nadzoru inwestorskiego
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:	
	Kosztorys inwestorski wykonano zgodnie z rozporządzeniem, stanem faktycznym oraz protokołem z dnia 10.02.2026 r
DATA OPRACOWANIA:	2026-07-13

WYKONAWCA:	INWESTOR:
Data opracowania	Data zatwierdzenia
2026-07-13	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		LOKAL			
1.1		DEMONTAŻE			
1 d.1.1		Demontaż i utylizacja istniejących instalacji elektrycznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
2 d.1.2	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		81	m	81,000	
				RAZEM	81,000
3 d.1.2	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		81	m	81,000	
				RAZEM	81,000
4 d.1.2	KNR-W 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne	m3		
		81 * 0,05 * 0,03	m3	0,122	
				RAZEM	0,122
1.3		ROZDZIELNICE			
5 d.1.3	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze [TABLICA LOKALU NR 14] DZWONEK 230V 1szt ; ROZDZ. NAŚCIENNA PRACTIBOX S 1 x 12 (drzwi białe) 1 szt ; WYŁ. S301 TX3 6000A B10 1P 1 szt ; WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P, 6 szt ; P302 TX3 40A 30MA 2P A, 1 szt ; OGRANICZNIK PRZEP. 40kA 1P+N, 1 szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1.3	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze [TABLICA LICZNIKOWA]	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			
7 d.1.4	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3 x 2,5 mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe p/t bryzgoodporne 16A/Z podłoże z cegły kuchnia robocze i lodówka (1 obwód)	wyp.		
		3	wyp.	3,000	
				RAZEM	3,000
8 d.1.4	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3 x 2,5 mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe p/t bryzgoodporne 16A/Z podłoże z cegły kuchnia piekarnik (2obwód)	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1.4	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3 x 2,5 mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe p/t bryzgoodporne 16A/Z podłoże z cegły - kuchnia pralka lub zmywarka (3 obwód)	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1.4	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3 x 2,5 mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe p/t bryzgoodporne 16A/Z podłoże z cegły - łazienka pralka (4 obwód)	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1.4	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3 x 2,5 mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe p/t bryzgoodporne 16A/Z podłoże z cegły- łazienka robocze (5 obwód)	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.4	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3 x 2,5 mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 2 x 2P+ Z 10A i 10A/Z podłoże z cegły - 1 duży pokój (6 obwód)	wyp.		
		4	wyp.	4,000	
				RAZEM	4,000
13 d.1.4	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3 x 2,5 mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 2 x 2P+ Z 10A i 10A/Z podłoże z cegły - 2 mały pokój (6 obwód)	wyp.		
		3	wyp.	3,000	
				RAZEM	3,000
14 d.1.4	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3 x 2,5 mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 2 x 2P+ Z 10A i 10A/Z podłoże z cegły - p pokój (6 obwód)	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.4	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 4 x 1,5 mm2 w budynkach mieszkalnych na przełącznik podłoże z cegły - 1 duży pokój (7 obwód)	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1.4	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 4 x 1,5 mm2 w budynkach mieszkalnych na przełącznik podłoże z cegły - 2 mały pokój (7 obwód)	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.4	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3 X 1.5 mm2 w budynkach mieszkalnych na wyłącznik podłoże z cegły - łazienka (7 obwód)	wyp.		
		2	wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.1.4	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3 x 1.5 mm2 w budynkach mieszkalnych na wyłącznik podłoże z cegły - kuchnia (7 obwód)	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1.4	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3 X1.5 mm2 w budynkach mieszkalnych na wyłącznik podłoże z cegły - p pokój (7 obwód)	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1.4	KNR 4-03 0309-11	Wymiana buczka lub dzwonka na napięcie sieci 220 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH I UZIEMIAJACYCH			
21 d.1.5	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
22 d.1.5	KNNR 5 0406-01	Montaż lokalnej szyny wyrównawczej typ 1809 BG	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.6		MONTAŻ INSTALACJI TELETECHNICZNEJ			
23 d.1.6	KNR-W 5-08 0109-05	Rury winidurkowe karbowane RG 22 układane p.t. w gotowych bruzdach dla gniazda teletechnicznego	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
24 d.1.6	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.7		POMIARY SPRAWDZAJĄCE INSTALACJE ELEKTRYCZNĄ			
25 d.1.7	KNR-W 4-03 1201-01	Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtykowej po tynkowaniu - sprawdzenie stanu izolacji	prze w.		
		7	prze w.	7,000	
				RAZEM	7,000
26 d.1.7	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1.7	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomi ar		
		6	pomi ar	6,000	
				RAZEM	6,000
28 d.1.7	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1.7	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1.7	KNR-W 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.		
		2	pomi ar.	2,000	
				RAZEM	2,000