

Tabela Nr 1
Zestawienie montażowe oświetlenia ulicznego ulicy w miejscowości Posada Górna ul. Nadbrzeżna zasilanego z istniejącego słupa nr L39/1/SO-105/WO

Lp.	Nazwa materiału	Jm.	L1/39/1/S-105/WO	L2/39/1/S-105/WO	L3/39/1/S-105/WO	L4/39/1/S-105/WO	L5/39/1/S-105/WO	L6/39/1/S-105/WO	L7/39/1/S-105/WO	L8/39/1/S-105/WO	L9/39/1/S-105/WO	L10/39/1/S-105/WO	L11/39/1/S-105/WO	L12/39/1/S-105/WO	L13/39/1/S-105/WO	L14/39/1/S-105/WO	L15/39/1/S-105/WO	L16/39/1/S-105/WO	L17/39/1/S-105/WO	istn. L39/1/SO-105/WO	Razem
1	Oprawa LED typu ISKRA 36 (4000K) w kolorze szampańskim C-32	kpl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1		19
2	Słup aluminiowy typu SAL-60 anodowany oksydowany w kolorze szampańskim C-32 zabezpieczony fabrycznie elastomerem z wysięgnikiem WR-4/2/0,5/5 rozstaw ramion pod kątem 90 stopni	kpl											1			1					2
3	Słup aluminiowy typu SAL-60 anodowany oksydowany w kolorze szampańskim C-32 zabezpieczony fabrycznie elastomerem z wysięgnikiem WR-4/1/0,5/5	kpl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1		15
4	Fundament B-60 + elementy złączne do fundamentu	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		17
5	Płaskownik Fe/Zn 25x4mm	m	50	44	44	47	44	42	39	39	44	34	42	42	42	42	45	44	44		728
6	Folia niebieska	m	30	37	37	25	37	35	32	32	37	27	35	35	35	35	32	37	26	10	574
7	Przewód YDY 2x2,5mm2	m	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	14	7	7	14	7	7	7		133
8	Kabel YAKXS 4x35mm2	m	50	44	44	47	44	42	39	39	44	34	42	42	42	42	45	44	44	40	768
9	Złącze IZK	kpl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1		19
10	Bezpiecznik topikowy 4A	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1		19
11	Rura DVK fi 75	m	30	37	37	25	37	35	32	32	37	27	35	35	35	35	32	37	26	10	574
12	Rura DVK fi 50	m	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	51
13	Tabliczka "WO"+uchwyt	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		17
14	Przewód Lgy 16mm2 zo	m	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		6,8
15	Rura SRS fi 75	m	13			15											6		10	20	64

W istniejącym złączu ZL-1 wymienić istniejące zabezpieczenie przedlicznikowe na S301C20, w skrzynce słupowej na WTN-00 25A a w szafie SO-105 zabudować ograniczniki przepięć typu B+C