

Lp.	Źródło	Odbiór	Ps [kW]	Un [V]	cosφ	IB	Zab.	In [A]	Ir=xIn	IA	I2	Ilość	Kabel	S	Iz	kg	kg x Iz	1,45 x kg x I2	l [m]	du%	du% suma	Uwagi	Poprawnie?	Sposób układania	Powłoka	Materiał	In [A]2	Ibn [-]	Ib [A]	Zs [Ω]	Zsdop [Ω]	Zs<Zsdop
1	ZK-PVM	RAC1	20,00	400	1,00	28,9	WBCD	32	1,00	32	46	1	YKXS 4/5x	10	75	1	75,0	108,8	15	0,33	0,38		OK	E	XLPE	Cu	32	10	320	0,0263	0,7188	OK
2	ZK-PVM	RAC2	15,00	400	1,00	21,7	WBCD	25	1,00	25	36	1	YKXS 4/5x	10	75	1	75,0	108,8	10	0,16	0,55		OK	E	XLPE	Cu	25	10	250	0,0175	0,9200	OK
3	RAC1	F1	20,00	400	1,00	28,9	WBCD	32	1,00	32	46	1	YKXS 4/5x	16	100	1	100,0	145,0	3	0,04	0,43		OK	E	XLPE	Cu	32	5	160	0,0033	1,4375	OK
4	RAC2	F2	15,00	400	1,00	21,7	WBCD	25	1,00	25	36	1	YKXS 4/5x	16	100	1	100,0	145,0	3	0,03	0,41		OK	E	XLPE	Cu	25	5	125	0,0033	1,8400	OK