

I. SPADEK NAPIĘCIA W LINII OŚWIE TL ENIA DROGI

Typ oprawy= **31,5W**
 Napięcie Un= **230 V**
 Ilość opraw na 1 fazę= **9 szt. (proj.)**

Nr oprawy przyjętej do obliczeń

P35/9

	Parametry jednostkowe przewodów i kabli [Ω/km]				Obliczone charakterystyczne parametry techniczne				
Nr oprawy	typ przewodu lub kabla	przekrój S [mm2]	moc czynna P oprawy [W]	długość linii l. [m]	moc czynna P odcinka [W]	koduktywność γ [Sm/mm2]	napięcie międzyprzewod. [V]	spadek napięcia ΔU [%]	
ISTN.	AsXS 1,2x..	▼	25	690	530	973,5	33	230	2,3645
35/1	AsXS 1,2x..	▼	25	31,5	51	284	33	230	0,0663
35/2	AsXS 1,2x..	▼	25	31,5	53	252	33	230	0,0612
35/3	AsXS 1,2x..	▼	25	31,5	50	221	33	230	0,0505
35/4	AsXS 1,2x..	▼	25	31,5	53	189	33	230	0,0459
35/5	YAKY 3,4,5x..	▼	25	31,5	25	158	33	230	0,0180
35/6	AsXS 1,2x..	▼	25	31,5	54	126	33	230	0,0312
35/7	AsXS 1,2x..	▼	25	31,5	40	95	33	230	0,0173
35/8	AsXS 1,2x..	▼	25	31,5	47	63	33	230	0,0136
35/9	AsXS 1,2x..	▼	25	31,5	40	32	33	230	0,0058
	AsXS 1,2x..	▼	25			0	33	230	0,0000
	AsXS 3,4x..	▼	25			0	33	230	0,0000
	AsXS 3,4x..	▼	25			0	33	230	0,0000
	AsXS 3,4x..	▼	25			0	33	230	0,0000
	AsXS 3,4x..	▼	25			0	33	230	0,0000
	AsXS 3,4x..	▼	25			0	33	230	0,0000
	AsXS 3,4x..	▼	25			0	33	230	0,0000
	AsXS 3,4x..	▼	25			0	33	230	0,0000
	AsXS 3,4x..	▼	25			0	33	230	0,0000
do oprawy	YDY 2x..	▼	1,5	31,5	2	32	56	230	0,0028
RAZEM								2,68	%

OGÓŁEM: 2,68 %

UWAGA!

Spadek napięcia ΔU% jest mniejszy od dopuszczalnego tj. <5,0%