


Proj.szafka sterowania oświetleniem drogowym OD-007/1



- Projektowany kabel 0,4 kV YAKY 4x35 mm² dla obwodu nr I i II ułożyć linią falistą na głębokości 0,7m, długość linii kablowej 605,0(689,0) m, we wnękach fundamentów słupów oświetleniowych kabel osłonić rurą DVR-40. Rury osłonowe na trasie kabli pokazano na planie zagospodarowania rys. nr 1.

Na schemacie w nawiasach podano długość odcinków kabla do ułożenia.

W słupie nr L-I/9, L-III/6, L-II/12 uziemić żyłę PEN połączoną z konstrukcją słupa R≤10Ω.

Przewód zasilający oprawę YDY 2x2,5 mm²

Konstrukcje stalowe słupów połączyć przewodem ochronnym LY- 6 mm² z żyłą PEN kabla.



PRACOWNIA PROJEKTOWA Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe MD Alcja Wojska Polskiego 130d, 68-200 Żary				
Inwestor	Gmina Iłowa, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa			
Obiekt	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Konin Żagański, działka nr 603, 629. Sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia – 0,4 kV.			
Adres	Konin Żagański gm. Iłowa, działka nr 603, 629, obręb 0006 Konin Żagański, jednostka ewidencyjna 081004_5 Iłowa obszar wiejski			
Projektant: mgr inż. Bogusław Dworecki	Nr upr. LBS/0041/POOE/13	Data oprac. 05.2023	Podpis:	
Sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Maniakowski	Nr upr. LBS/0001/PWOWE/10	Data oprac. 05.2023	Podpis:	
Opracował: mgr inż. Marcin Dworecki	Asystent Projektanta	Data oprac. 05.2023	Podpis:	
Nazwa rysunku	Schemat zasilania			Rys. nr 2