

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

NAZWA INWESTYCJI : Podłączenie istniejącego agregatu prądotwórczego zlokalizowanego na posesji Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach do budynków "A" i "B" oraz "Budynku wielofunkcyjnego"

ADRES INWESTYCJI : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie oddział terenowy ul. Kazimierzowska 29 w Siedlcach

INWESTOR : Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

ADRES INWESTORA : ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Barczak (elektryczna)

DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ZASILANIE REZERWOWE ZHW Siedlce					
1	45311100-1	KABLE ENERGETYCZNE W TERENIE			
1	KNNR 5	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych	m ²		
d.1	0719-10	35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie kostki brukowej			
	analogia				
		0,7*75	m ²	52,500	
				RAZEM	52,500
2	KNNR 5	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z beton	m ²		
d.1	0720-09	wej kostki brukowe o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	52,500	
		0,7*75			
				RAZEM	52,500
3	KNNR 5	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem	m ³		
d.1	0724-02	gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m ³	20,000	
		20			
				RAZEM	20,000
4	KNNR 5	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami	m		
d.1	0723-02		m	15,000	
		15			
				RAZEM	15,000
5	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0701-02		m ³	11,200	
		40*0,7*0,4			
				RAZEM	11,200
6	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - 2-kr	m		
d.1	0706-01	ne nasypianie warstwy piasku w rowach kablowych	m	140,000	
		2*70			
				RAZEM	140,000
7	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0702-02		m ³	14,000	
		70*0,5*0,4			
				RAZEM	14,000
8	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - ułożenie rur osłonowych typu	m		
d.1	0705-01	DVK 110 w rowach kablowych	m	130,000	
		2*65			
				RAZEM	130,000
9	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z	otw.		
d.1	1209-1205	betonu - przebicie otworu w ścianie fundamentowej wiertnicą + montaż wkładu	otw.	2,000	
		uszczelniającego dla kabli			
		2			
				RAZEM	2,000
10	KNNR 5	Układanie kabli YKY 1x120 mm ² o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcz	m		
d.1	0707-03	nie	m	45,000	
		45			
				RAZEM	45,000
11	KNNR 5	Układanie kabli YKSY 14x2,5 mm ² 0,6/1,0 kV o masie do 0.5 kg/m w rowach ka	m		
d.1	0707-01	lowych ręcznie	m	15,000	
		15			
				RAZEM	15,000
12	KNNR 5	Układanie kabli YKY 5x2,5 mm ² 0,6/1,0 kV o masie do 0.5 kg/m w rowach kabo	m		
d.1	0707-01	wych ręcznie	m	15,000	
		15			
				RAZEM	15,000
13	KNNR 5	Układanie kabli LAN-T11 4x2x0,5 mm ² o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowyc	m		
d.1	0707-01	ręcznie	m	15,000	
		15			
				RAZEM	15,000
14	KNNR 5	Układanie kabli YKY 1x120 mm ² o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub k	m		
d.1	0713-03	nałach zamkniętych	m	355,000	
		355			
				RAZEM	355,000
15	KNNR 5	Układanie kabli YKSY 14x2,5 mm ² 0,6/1,0 kV o masie do 0.5 kg/m w rurach, pus	m		
d.1	0713-01	takach lub kanałach zamkniętych	m	85,000	
		85			
				RAZEM	85,000
16	KNNR 5	Układanie kabli YKY 5x2,5 mm ² 0,6/1,0 kV o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta	m		
d.1	0713-01	kach lub kanałach zamkniętych	m	85,000	
		85			
				RAZEM	85,000
17	KNNR 5	Układanie kabli LAN-T11 4x2x0,5 mm ² o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach	m		
d.1	0713-01	lub kanałach zamkniętych	m	85,000	
		85			
				RAZEM	85,000
2	45311200-2	KABLE ENERGETYCZNE W BUDYNKU			
18	KNNR 5	Układanie kabli YKY 120 mm ² o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektr	m		
d.2	0716-03	instalacyjnych	m	50,000	
		50			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	50,000
19	KNNR 5 d.2 0713-03	Układanie kabli LY 1x35 mm ² o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
20	KNNR 5 d.2 0716-01	Układanie YKSY 14x2,5 mm ² kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
21	KNNR 5 d.2 0716-01	Układanie YKY 5x2,5 mm ² 0,6/1,0 kV kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
22	KNNR 5 d.2 0726-02	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		10*4	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
23	KNNR 5 d.2 0726-03	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		10*5	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
24	KNNR 5 d.2 0727-04	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 żył)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
25	KNNR 5 d.2 1203-07	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 240 mm ² pod zaciski lub bolce	szt. żył		
		14*5	szt. żył	70,000	
				RAZEM	70,000
26	KNNR 5 d.2 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.		
		5	odc.	5,000	
				RAZEM	5,000
27	KNNR 5 d.2 1209-0305	Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		3	otw.	3,000	
				RAZEM	3,000
28	KNNR 5 d.2 1209-0305	Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		2	otw.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 45315700-5 ROZDZIELNIE SZR					
29	KNNR 5 d.3 0403-03	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym SZR-1 160A w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNNR 5 d.3 0403-03	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym SZR-2 160A w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31		Wymiana sterownika agregatu prądotwórczego na sterownik do obsługi 2 linii zasilających	kpl		
	d.3	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
32		Opracowanie i uzgodnienie instrukcji współpracy ruchowej w PGE Dystrybucja	kpl		
	d.3	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000